

Millingtonův vzorec

Odvození Millingtonova vzorce vychází z předpokladu poklesu [energie](#) po skocích a z faktu, že předměty mají různé koeficienty [pohltivosti](#) α a při každém odrazu se pohltí jiná relativní část energie.

Uvažujme tedy k různých povrchů s koeficienty pohltivosti $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$.

Obdobným postupem jako při odvozování [Eyringova vzorce](#) dostáváme pro [intenzitu zvuku](#) po odrazu od prvního předmětu $I_1 = I(1 - \alpha_1)$, kde I je počáteční intenzita zvuku. Po odrazu od dvou předmětů pak dostáváme $I_2 = I(1 - \alpha_1)(1 - \alpha_2)$, ... Jestliže nastává [odraz zvuku](#) opakovaně na všech površích, tj. n_1 odrazů od povrchu s [koeficientem pohltivosti](#) α_1 , n_2 odrazů od povrchu s koeficientem pohltivosti α_2 , ..., pak výslednou intenzitu po všech těchto odrazech je možné psát ve tvaru: $I_n = I(1 - \alpha_1)^{n_1} \cdot (1 - \alpha_2)^{n_2} \cdot \dots \cdot (1 - \alpha_k)^{n_k}$. Přitom pro celkový počet odrazů N platí: $N = \sum_{i=1}^k n_i$. Platí také $\frac{n_i}{N} = \frac{S_i}{S}$, odkud $\frac{N}{S} = \frac{n_i}{S_i}$, kde S_i je obsah i -té plochy a S celková plocha, která přispěla ke všem N odrazům.

Na základě vztahů $I = \frac{v f}{N}$ a $I = \frac{4V}{S}$ vysvětlených při odvozování Eyringova vzorce dostaneme $\frac{N}{S} = \frac{v f}{4V}$.

Na základě tohoto vztahu a vztahu $\frac{N}{S} = \frac{n_i}{S_i}$ je možné vyjádřit $n_i = \frac{N \cdot S_i}{S} = \frac{v \cdot f \cdot S_i}{4V}$. Pro výslednou intenzitu po N odrazech je tedy možné psát: $I_n = I \prod_{i=1}^k (1 - \alpha_i)^{\frac{v \cdot S_i \cdot f}{4V}}$.

Pomocí úvahy vyžadující Sabineho definici standardní doby [dozvuku](#) a započtení poklesu intenzity za [dobu dozvuku](#) 10^6 krát, lze poslední vztah upravit takto: $10^{-6} = \prod_{i=1}^k (1 - \alpha_i)^{\frac{v \cdot S_i \cdot T}{4V}}$, který lze

dále s využitím vlastností logaritmické funkce přepsat do tvaru: $-6 = \log \left(\prod_{i=1}^k (1 - \alpha_i)^{\frac{v \cdot S_i \cdot T}{4V}} \right) = \sum_{i=1}^k \log (1 - \alpha_i)^{\frac{v \cdot S_i \cdot T}{4V}} = \frac{v \cdot T}{4V} \sum_{i=1}^k S_i \log (1 - \alpha_i) = \frac{v \cdot T}{4V} \sum_{i=1}^k S_i \frac{\ln(1 - \alpha_i)}{\ln 10}$. Získali

jsme tedy vztah: $-6 = \frac{v \cdot T}{4V \ln 10} \sum_{i=1}^k S_i \ln(1 - \alpha_i)$, odkud lze vyjádřit [standardní dobu dozvuku](#) T ve tvaru:

$$T = \frac{-6 \cdot 4V \ln 10}{v \sum_{i=1}^k S_i \ln(1 - \alpha_i)} = \frac{-0,163V}{\sum_{i=1}^k S_i \ln(1 - \alpha_i)}$$

Tento Millingtonův vzorec je nejpřesnější, ale dlouhou dobu se nepoužíval. Chyběla totiž výpočetní technika, která by dokázala výpočty usnadnit. V místnosti totiž mohou být řádově i desítky ploch různé velikosti a s různými koeficienty pohltivosti.

Symbolem $\prod_{i=1}^k x_i$ se rozumí součin $x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_k$, symbolem $\sum_{i=1}^k x_i$ se rozumí součet $x_1 + x_2 + \dots + x_k$.